

Anti-bruits avec adaptateur

Référence : A02162

Anti-bruits avec adaptateur pour casque de chantier avec fentes prédécoupées

Description :

Domaines principaux d'utilisation: Bâtiment, Travaux publics et Industrie bruyante.

Peut s'adapter à des supports écrans afin de pouvoir ajouter un écran visor ou visorgrill sur le casque de chantier.

Normes : cet anti-bruits est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0501 / 1747 / 159 / 10 / 13 / 0503, délivrée par CRITT (organisme n° 0501) EN352-3:2003

Conditionnement :

Unité : 1 pièce

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement	12,4	14,4	17,9	27,3	34,1	34,8	32,8	32,3
Ecart-type (db)	5,2	4,9	4,5	4,2	4,2	4,5	4,6	6,4
Protection effective	7,2	9,4	13,4	23,1	29,9	30,4	28,2	26



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - 05 55 27 65 27 - Fax 05 55 27 66 08
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com